POZNÁMKY:
Ke tlačítkům paprskovitě kabel FTP 4x2x0,5 CAT 7.
Výška zásuvek 300mm střed, pokud není uvedeno jinak.
LED pásek řízený pomocí RGBW. Výška nouzového osvětlení 500mm. Reproduktory svedeny do RACKu (Loxone music server + zesilovač). Na střechu umístit samostatné senzory (déšť, rychlost vzduchu, osvit).

BLOKOVÉ SCHÉMA PROPOJENÍ MĚŘIČŮ TEPLOTY



DETAIL VJEZDU



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

	TLAČÍTKO JEDNODUCHÉ		ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ / CYKY-J 3x2,5
	TLAČÍTKO DVOJITÉ		ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ - PŘEPĚŤOVÁ TYP 3 / CYKY-J 3x2,5
	TLAČÍTKO DVOJITÉ ŽALUZIOVÉ		ZÁSUVKA DVOJITÁ / CYKY-J 3x2,5
	SENZOR PRO MĚŘENÍ TEPLOTY		ZÁSUVKA DVOJITÁ - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 3 / CYKY-J 3x2,5
	TLAČÍTKOVÁ KOMBINACE (OSVĚTLENÍ, ŽALUZIE, HUDBA)		ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ IP44 / CYKY-J 3x2,5
	INFRA-SLOUP (MASKOVÁNÍ SVÍTIDLEM) + SVÍTIDLO, 15W		ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ / CYKY-J 5x2,5
PIR	PROSTOROVÝ DETEKTOR POHYBU / kabel EZS 6x0,5		DATOVÁ DVOJZÁSUVKA / 2xFTP 4x2x0,5
PIR	PROSTOROVÝ DETEKTOR POHYBU / kabel EZS 6x0,5		ZÁSUVKA TV+SAT+RADIO / koax
MG	DETEKTOR MAGNETICKÝ / kabel EZS 4x0,5		ZÁSUVKOVÝ PANEL - 2 ZÁSUVKY / CYKY-J 3x2,5
	SIGNALIZACE OPTICKO - AKUSTICKÁ EZS / kabel EZS 6x0,5		ZÁSUVKOVÝ PANEL - 3 ZÁSUVKY / CYKY-J 3x2,5
	SIRÉNA / kabel EZS 6x0,5		ZÁSUVKOVÝ PANEL - LAN + TV, SAT / 2xFTP 4x2x0,5 + koax
EZS	ÚSTŘEDNA EZS		SVÍTIDLO STMÍVANÉ / CYKY-J 5x1,5
	ELEKTRICKÝ ZÁMEK		VENTILÁTOR / CYKY-J 5x1,5
CAM	KAMERA V INTERIÉRU / FTP 4x2x0,5		UZEMNĚNÍ
CAM	KAMERA VENKOVNÍ / FTP 4x2x0,5		UZEMNĚNÍ OCHRANNÉ
	KLÁVESNICE		VÍVOD ŽALUZIOVÝ / CYKY-J 5x1,5
	MĚŘENÍ TEPLOTY		VÍVOD JEDNOFÁZOVÝ OBECNÝ
	TERMOREGULAČNÍ HLAVICE		VÍVOD TŘÍFÁZOVÝ OBECNÝ
	HLÁSIČ EPS OPTICKO-KOUŘOVÝ / kabel EZS 6x0,5	R1 R2	ROZVADĚČ SILNOPROUDÝ
	ZVONEK / kabel EZS 6x0,5		VÝSUVNÁ ZÁSUVKOVÁ KOMBINACE

© i-Elektroinstalace

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
3+PE+N 230V/400V 50Hz TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Tabulka místností

Číslo	Umístění
1.01	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ
1.02	SAUNA
1.03	KOUPELNA
1.04	WC
1.05	CHODBA
1.06	TERASA
1.07	POKOJ – DĚTI
1.08	LOŽNICE
1.09	SPÍŽ
1.10	KUCHYNĚ
1.11	JÍDELNA
1.12	OBÝVACÍ MÍSTNOST
1.13	GARÁŽ
1.14	TECH. MÍSTNOST
1.15	DÍLNA
1.16	WC – VENKOVNÍ
1.17	GRILOVÁNÍ
1.18	BAZÉN

iElektroinstalace.cz
OVLÁDEJTE SVÉ POHODLÍ
Farského 656/16, Plzeň 326 00
info@ielektroinstalace.cz
www.ielektroinstalace.cz

Vypracoval : Bc. Tomáš Pieter	Zodp.proj. :	Zak.č.	
		Datum: 06/2014	
Místo:	XXXX		
Investor:	XXXX		
Akce:	XXXX		
Objekt:	i-Elektroinstalace, 1.NP		
			č.